

KOORDYNACJA PRZECIĄŻENIOWA										
Targowisko- SIERADZ										
LP	ODBIORNIK	KABLE W TEMP.	PRĄD OBLICZ.	PRĄD ZABEZP.	OBCIĄŻALNOŚĆ RZECZYWISTA	RODZAJ ZABEZPIECZENIA	WSPÓŁCZ. PRĄDU ZADZIAŁANIA	PRĄD ZADZIAŁANIA	WARUNEK	WARUNEK
		70st.C-1 90st.C-2	Ib [A]	In [A]	Iz [A]	bezpieczni mocy, lub małogabaryt. -1 bezpieczni instalacyjny szybki -2 wyłącznik instalacyjny(S) - 3 wyłącznik samoczynny z termikiem - 4		I2 [A]	IB<In<Iz	I2<1,45*Iz
	W.L.Z. box zamknięty RbA	1	18,6	20	31,5	3	1,45	29,0	O.K.	O.K.
	W.L.Z. box otwarty RbB	1	18,7	20	38,0	3	1,45	29,0	O.K.	O.K.
	oświetlenie terenu	1	2,6	10	38,0	3	1,45	14,5	O.K.	O.K.
	Targowisko									
A-A	ZŁĄCZE KABLOWE ZK-4	1	155,1	200	216,3	1	1,6	320,0	*	*
1	SZAFA ZŁĄCZOWO-POMIAR. 1	2	60,6	100	183,5	1	1,6	160,0	O.K.	O.K.
1.1	W.L.Z. box otwarty RbB	1	18,7	20	38,0	1	1,6	32,0	O.K.	O.K.
2	SZAFA ZŁĄCZOWO-POMIAR. 2	2	94,5	125	145,7	1	1,6	200,0	O.K.	O.K.
2.1	W.L.Z. box zamknięty RbA	1	18,6	20	31,5	1	1,6	32,0	O.K.	O.K.
2.2	W.L.Z. administracja Ra	1	31,1	32	41,7	1	1,6	51,2	O.K.	O.K.